



Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_BAT

Ohlašovací povinnost: Roční zpráva zpětného odběru baterií a akumulátorů

Formulář: F_ODPRZ_BAT

Dle příslušné legislativy: Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170/2010 Sb.

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu: F_ODPRZ_BAT_2015

Verze komentáře datového standardu: 1.0

Datum vydání: 30. 9. 2015

Ohlašovací rok: 2015

Tabulka č. 1 Identifikace výrobce baterií a akumulátorů

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Výběr Řádné/Doplněné hlášení	<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniTyp" />	Obecná definice common.xsd ¹ .
Vykazovaný rok	<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2015" />	Uvede se ohlašovací rok 2015.
Ohlašovatel / Výrobce baterií a akumulátorů	<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOdpProdTyp" />	Uvedou se základní identifikační a adresní údaje. Rozsah údajů se liší v závislosti na typu osoby. Viz obecná definice v common.xsd a F_ODP_common.xsd ² .
Způsob plnění povinností výrobce	<xsd:element name="ohlasovatelOstatni" type="OhlasovatelOdpRzBatOstatniTyp" minOccurs="0"/> <xsd:element name="zpusobPlneniPovinnostiVyberVycet" type="ZpusobPlneniPovinnostiVyberVycetTyp"/> value="INDIVIDUALNI"/><xsd:enumeration value="SOLIDARNI_SYSTEM"/><xsd:enumeration value="KOLEKTIVNI_SYSTEM"/>	-
Evidenci vyplnil	<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp" />	Uvede se identifikace uživatele ISPOP, který bude notifikován ze systému ISPOP o stavu hlášení. Viz common.xsd.
Za správnost	<xsd:element name="zaSpravnost" type="ZaSpravnostTyp" /> <xsd:element name="jmeno" type="MediumStringTyp" /> <xsd:element name="prijmeni" type="MediumStringTyp" />	Uvede se osoba odpovědná za obsah hlášení.

¹ Common.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.

² F_ODP_common.xsd je definice popisující společná pole formulářů agendy odpady. Definice je z tohoto důvodu zveřejňována v samostatných dokumentech.

Tabulka č. 2 Množství přenosných, průmyslových a automobilových baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR a nevyvezených z ČR ve vykazovaném roce – Výběr skupiny

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Skupina 1: přenosné baterie nebo akumulátory	<pre><xsd:element name="vyber1" type="xsd:boolean"/> <xsd:element name="skupina1" type="Skupina1Typ" minOccurs="0"/> <xsd:element name="skupina1" type="SekceSkupina1Typ" minOccurs="0"/></pre>	Pro příslušnou skupinu se vyplňují tabulky č. 2 – 6. V případě výběru dané skupiny musí být uvedena alespoň jedna hodnota v příslušné skupině v tabulce č. 2.
Skupina 2: průmyslové baterie nebo akumulátory	<pre><xsd:element name="vyber2" type="xsd:boolean"/> <xsd:element name="skupina2" type="Skupina2Typ" minOccurs="0"/> <xsd:element name="skupina2" type="SekceSkupina2Typ" minOccurs="0"/></pre>	Pro příslušnou skupinu se vyplňují tabulky č. 2, 4 – 6. V případě výběru dané skupiny musí být uvedena alespoň jedna hodnota v příslušné skupině v tabulce č. 2.
Skupina 3: automobilové baterie nebo akumulátory	<pre><xsd:element name="vyber3" type="xsd:boolean"/><xsd:element name="skupina3" type="Skupina3Typ" minOccurs="0"/> <xsd:element name="skupina3" type="SekceSkupina3Typ" minOccurs="0"/></pre>	Pro příslušnou skupinu se vyplňují tabulky č. 2, 4 – 6. V případě výběru dané skupiny musí být uvedena alespoň jedna hodnota v příslušné skupině v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2 Množství přenosných, průmyslových a automobilových baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR a nevyvezených z ČR ve vykazovaném roce – skupina 1: přenosné baterie nebo akumulátory

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Skupina 1: přenosné baterie nebo akumulátory	<pre><xsd:element name="skupina1" type="Skupina1Typ" minOccurs="0"/></pre>	Uvede se množství baterií a akumulátorů v tunách podle jednotlivých skupin a elektrochemických typů. Alespoň jedna hodnota je povinná.
Primární články	<pre><xsd:element name="primarni" type="Skupina1PrimarniTyp" minOccurs="0"/></pre>	-
Primární články - Alkalické	<pre><xsd:element name="alkalicke" type="xsd:decimal" minOccurs="0" /></pre>	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Primární články - Zinkové (ZnC/ ZnCl)	<pre><xsd:element name="zinkove" type="xsd:decimal" minOccurs="0" /></pre>	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.

Primární články - Lithiové	<xsd:element name="lithiove" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Primární články - Knoflíkové články	<xsd:element name="knoflikove" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Primární články - Jiné	<xsd:element name="jine" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Primární články - Celkem	<xsd:element name="celkem" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Součet hodnot v řádku Alkalické – Jiné. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Sekundární články	<xsd:element name="sekundarni" type="Skupina1SekundarniTyp" minOccurs="0"/>	-
Sekundární články - Nikl-kadmiové	<xsd:element name="niklKadmiove" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Sekundární články - Nikl-metalhydridové	<xsd:element name="niklMetalhydridove" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Sekundární články - Li-Ion / Li-Pol	<xsd:element name="lilonLiPol" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Sekundární články - Olověné uzavřené	<xsd:element name="olovene" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Sekundární články - Jiné	<xsd:element name="jine" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Sekundární články - Celkem	<xsd:element name="celkem" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Součet hodnot v řádku Nikl-kadmiové – Jiné. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Skupina 1 - Celkem	<xsd:element name="celkem" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Součet hodnot v řádku Primární články - Celkem a Sekundární články - Celkem. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.

Tabulka č. 2 Množství přenosných, průmyslových a automobilových baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR a nevyvezených z ČR ve vykazovaném roce – skupina 2: průmyslové baterie nebo akumulátory

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Skupina 2: průmyslové baterie nebo akumulátory	<xsd:element name="skupina2" type="Skupina2Typ" minOccurs="0"/>	Uvede se množství baterií a akumulátorů v tunách podle jednotlivých skupin a elektrochemických typů.

Olovené	<xsd:element name="olovene" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Nikl-kadmiové	<xsd:element name="niklKadmiove" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Jiné	<xsd:element name="jine" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Celkem	<xsd:element name="celkem" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Součet hodnot v řádku Olovené – Jiné. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.

Tabulka č. 2 Množství přenosných, průmyslových a automobilových baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR a nevyvezených z ČR ve vykazovaném roce – skupina 3: automobilové baterie nebo akumulátory

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Skupina 3: automobilové baterie nebo akumulátory	<xsd:element name="skupina3" type="Skupina3Typ" minOccurs="0"/>	Uvede se množství baterií a akumulátorů v tunách podle jednotlivých skupin a elektrochemických typů.
Olovené	<xsd:element name="olovene" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Jiné	<xsd:element name="jine" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Celkem	<xsd:element name="celkem" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Součet hodnot v řádku Olovené – Jiné. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.

Tabulka č. 3 Množství přenosných baterií a akumulátorů (skupina 1) uvedených na trh v ČR a nevyvezených z ČR, ve vykazovaném roce a v předchozích dvou letech

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Množství zpětně odebraných nebo odděleně sebraných baterií a akumulátorů	<xsd:complexType name="Tabulka3Typ">	Povinná v případě výběru skupiny 1 v tabulce č. 2.
Rok 2015	<xsd:element name="obdobiX1" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Rok 2015. Uvede se hodnota v tunách. Množství musí odpovídat hodnotě Celkem v Tabulce č. 2 u skupiny 1.

Rok 2014	<xsd:element name="obdobiX2" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Rok 2013	<xsd:element name="obdobiX3" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se hodnota v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Celkem	<xsd:element name="celkem" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Součet hodnot za roky 2013 – 2015. Hodnota se uvede v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.

Tabulka č. 4

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 4	<xsd:complexType name="Tabulka4Typ">	Pro každou skupinu baterií a akumulátorů se vyplňuje samostatně tabulka č. 4.
Celkové množství zpětně odebraných nebo odděleně sebraných baterií a akumulátorů	<xsd:element name="mnozstvi" type="xsd:decimal"/>	Celkové množství zpětně odebraných nebo odděleně sebraných baterií a akumulátorů Hodnota se uvede v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa. Součet řádků - skladové zásoby do 31. 12. minulého roku - od zpracovatelů autovraků /odebrané jako součást autovraku/.
- skladové zásoby do 31. 12. minulého roku	<xsd:element name="mnozstviSkladoveZasoby" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Hodnota se uvede v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
- od obcí	<xsd:element name="mnozstviOdObci" type="xsd:decimal" />	Povinná hodnota, uvede se v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
- u posledních prodejců	<xsd:element name="mnozstviUPoslednichProdejcu" type="xsd:decimal" />	Povinná hodnota, uvede se v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
- jiný způsob zajištění zpětného nebo odděleného sběru odběru	<xsd:element name="mnozstviJinyZpusobZajisteni" type="xsd:decimal" />	Povinná hodnota, uvede se v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
- od zpracovatelů elektrozařízení /odebrané jako součást EEZ/	<xsd:element name="mnozstviOdZpracovateluEI" type="xsd:decimal" />	Povinná hodnota, uvede se v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
- od zpracovatelů autovraků /odebrané jako součást autovraku/	<xsd:element name="mnozstviOdZpracovateluAV" type="xsd:decimal" />	Povinná hodnota, uvede se v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Způsob nakládání s odpadními bateriemi		-

a akumulátory		
- materiálové využití (R3, R4, R5, R6, R9, R11, N10)	<xsd:element name="zpusobNakladaniMaterVyuziti" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Součet množství uvedených u způsobu nakládání XR3, XR4, XR5, XR6, XR9, XR11, XN10 v tabulce č. 5. Uvede se množství v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
- energetické využití (R1)	<xsd:element name="zpusobNakladaniEnergVyuziti" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Součet množství uvedených u způsobu nakládání XR1 v tabulce č. 5. Uvede se množství v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
- odstranění (D1, D5, D9, D12)	<xsd:element name="zpusobNakladaniOdstraneni" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Součet množství uvedených u způsobu nakládání XD1, XD5, XD9, XD12 v tabulce č. 5. Uvede se množství v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
- odstranění spalováním (D10)	<xsd:element name="zpusobNakladaniSpalovani" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Součet množství uvedených u způsobu nakládání XD1 v tabulce č. 5. Uvede se množství v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
- zůstatek na skladu k 31. 12. vykazovaného roku (N5, R13, D15)	<xsd:element name="zpusobNakladaniNaSkladu" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Součet množství uvedených u způsobu nakládání XN5, XR13 a XD15 v tabulce č. 5. Uvede se množství v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
- vývoz do zemí Evropské unie (N7)	<xsd:element name="zpusobNakladaniVyvozDoEU" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Součet množství uvedených u způsobu nakládání XN7 v tabulce č. 5. Uvede se množství v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
- vývoz mimo země Evropské unie (N17)	<xsd:element name="zpusobNakladaniVyvozMimoEU" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Součet množství uvedených u způsobu nakládání XN17 v tabulce č. 5. Uvede se množství v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Dosažená úroveň zpětného odběru:	<xsd:element name="DosazenaUrovenZpetOdberu" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Vypočte se dle platné legislativy. Hodnota se uvede pouze v případě skupiny 1.

Tabulka č. 5 Údaje o způsobech nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory a provozovateli zařízení ke zpracování odpadních baterií a akumulátorů

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Záznam	<xsd:element name="zaznam" type="Tabulka5ZaznamTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xsd:complexType name="Tabulka5ZaznamTyp">	Pro každou skupinu baterií a akumulátorů se vyplňuje samostatně tabulka č. 5.
Způsob nakládání	<xsd:element name="zpusobNakladaniKod" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Musí odpovídat kódu způsobu nakládání z číselníku nakládání s odpady. Každý kód nakládání je s daným partnerem uveden pouze jednou. Kontrola jedinečnosti partnera v položkách IČO, IČZÚJ a číslo provozu.
Předané množství [t]	<xsd:element name="predaneMnozstvi" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se množství v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Partner - IČO (bylo-li přiděleno), název provozovny, sídlo provozovny, kód ORP (SOP), IČ ZÚJ provozovny (bylo-li přiděleno)	<xsd:element name="partner" type="PartnerOdpRzTyp" minOccurs="0"/>	Uvede se identifikace partnera, a to u každého kódu nakládání s výjimkou kódů A00, XN60, XN63, XN5, XR13, XD15, XN50, XN53 a C00. U kódů XN7, XN17, BN6 a BN16 může být partner pouze zahraniční osoba, u ostatních kódů je možný typ partnera pouze firma. Obecná definice F_ODP_common.xsd.

Tabulka č. 6 Plnění povinností podle § 31j odst. 3 zákona

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 6	<xsd:complexType name="Tabulka6Typ">	Pro každou skupinu baterií a akumulátorů se vyplňuje samostatně tabulka č. 6.
Elektrochemický typ – struktura řádku	<xsd:complexType name="Tabulka6Typ">	-
- olovené baterie a akumulátory	<xsd:element name="olovene" type="Tabulka6ZaznamTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota se uvede v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.

- nikel-kadmiové baterie a akumulátory	<xsd:element name="niklKadmiove" type="Tabulka6ZaznamTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota se uvede v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
- Cd z nikel-kadmiových baterií a akumulátorů	<xsd:element name="kadmium" type="Tabulka6ZaznamTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota se uvede v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
- ostatní	<xsd:element name="ostatni" type="Tabulka6ZaznamTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota se uvede v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Elektrochemický typ – struktura sloupce	<xsd:complexType name="Tabulka6ZaznamTyp">	-
Celkové zpracovávané množství [t]	<xsd:element name="zpracovavaneMnozstvi" type="xsd:decimal"/>	Hodnota se uvede v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa. Povinné pole.
Množství baterií a akumulátorů předaných k materiálovému využití [t]	<xsd:element name="materialoveVyuziti" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Hodnota se uvede v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa.
Recyklační účinnost procesů recyklace [%]	<xsd:element name="ucinnost" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Hodnota se uvede v tunách. Nezáporné číslo, 1 desetinné místo.

Tabulka č. 7 Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána – podoba seznamu	<xsd:element name="sekce7" type="Sekce7Typ"/>	V závislosti na výběru „Způsob plnění povinností výrobce“ jsou ohlašovány hodnoty v tabulce č. 7
Výběr v tabulce č. 1 - individuální způsob plnění povinností výrobce	<xsd:element name="zaznam" type="Tabulka7ZaznamTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	V případě výběru v tabulce č. 1 - individuální způsob plnění povinností výrobce se seznam výrobců uvede pouze sám subjekt ohlašovatele.
Výběr v tabulce č. 1 - solidární systém způsob plnění povinností výrobce	<xsd:element name="zaznam" type="Tabulka7ZaznamTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	V případě výběru v tabulce č. 1 - solidární systém způsob plnění povinností výrobce se seznam výrobců uvedou jednotlivé hodnoty. Každý subjekt (IČO) může být uveden pouze jednou.
Výběr v tabulce č. 1 – kolektivní systém způsob plnění povinností výrobce	<xsd:element name="soubor" type="FileDataType" minOccurs="0"/>	V případě výběru v tabulce č. 1 – kolektivní systém způsob plnění povinností výrobce se seznam výrobců připojí v tabulce ve formátu xls.

Tabulka č. 7 Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána – individuální a solidární systém

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána	<xsd:complexType name="Tabulka7ZaznamTyp">	Uvedou se všichni výrobci uvedení v § 31o odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.
Poř. č.	<xsd:element name="cislo" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>	-
Výrobce (název)	<xsd:element name="vyrobce" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	-
IČO: (bylo-li přiděleno)	<xsd:element name="ico" type="IcTyp" minOccurs="0"/>	Obecná definice common.xsd.

Tabulka č. 8 Přehled samostatných příloh roční zprávy

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Přehled samostatných příloh roční zprávy – struktura sloupce	<xsd:complexType name="Tabulka8PrilohaTyp">	-
Označení přílohy	<xsd:element name="oznaceni" type="MediumStringTyp" minOccurs="0"/>	-
URL	<xsd:element name="url" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>	URL je možné přiložit u přílohy 1 a 8.
Dokument	<xsd:element name="soubor" type="FileDataTyp" minOccurs="0"/>	-
Přehled samostatných příloh roční zprávy – struktura řádku	<xsd:complexType name="Sekce8Typ">	-
Seznam míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a odkaz na jeho uveřejnění samostatně pro každou skupinu baterií nebo akumulátorů	<xsd:element name="priloha1" type="Tabulka8PrilohaTyp" minOccurs="0" />	Pokud výrobce zveřejňuje a trvale aktualizuje seznam míst zpětného odběru nebo odděleného sběru na internetu stačí uvést tento odkaz. V opačném případě je nutné v příloze uvést kompletní seznam míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a způsob, jakým výrobce plní povinnost dle § 31d odst. a) zákona. Povinná hodnota.
Seznam obcí, se kterými má výrobce uzavřenou písemnou smlouvu podle § 31g odst. 2 písm. b) zákona v případě přenosných baterií nebo akumulátorů	<xsd:element name="priloha2" type="Tabulka8PrilohaTyp" minOccurs="0" />	V případě výběru „Kolektivní systém“, v tabulce č. 1 způsob plnění povinností výrobce, připojí výrobce přílohu v textovém, v tabulkovém formátu nebo PDF.

Doložení podmínky dostupnosti míst zpětného odběru v obcích podle § 31g odst. 2 písm. a) zákona v případě přenosných baterií nebo akumulátorů	<xsd:element name="priloha3" type="Tabulka8PrilohaTyp" minOccurs="0" />	Příloha musí obsahovat seznam obcí s počtem obyvatel nad 1500 a městských obvodů a městských částí (jsou-li v těchto obcích zřízeny) a adresy příslušných míst zpětného odběru nebo poznámku, že zde nejsou baterie a akumulátory výrobcem uváděné na trh, prodávány. Povinná hodnota v případě výběru „Kolektivní systém“, v tabulce č. 1 způsob plnění povinností výrobce. Výrobce připojí přílohu v textovém, v tabulkovém formátu nebo PDF.
Příloha s popisem změn údajů, ke kterým došlo v rozsahu přílohy č. 2 nebo přílohy č. 4 této vyhlášky nebo čestné prohlášení, že nedošlo ke změnám údajů uvedených v zápisu do Seznamu	<xsd:element name="priloha4" type="Tabulka8PrilohaTyp" minOccurs="0" />	Povinná hodnota. Výrobce připojí přílohu v textovém, v tabulkovém formátu nebo PDF.
Doklad o vývozu přenosných baterií a akumulátorů jinou osobou po jejich uvedení na trh v ČR a o jejich množství, pokud o tuto hodnotu výrobce snižuje základ pro výpočet úrovně zpětného odběru uvedený v tabulce 3 (celkové množství přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh v daném kalendářním roce)	<xsd:element name="priloha5" type="Tabulka8PrilohaTyp" minOccurs="0" />	Povinná hodnota v případě výběru „Kolektivní systém“, v tabulce č. 1 způsob plnění povinností výrobce. Výrobce připojí přílohu v textovém, v tabulkovém formátu nebo PDF.
Příloha s uvedením hospodaření s prostředky určenými na finanční zajištění plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů	<xsd:element name="priloha6" type="Tabulka8PrilohaTyp" minOccurs="0" />	Povinná hodnota v případě výběru „Kolektivní systém“, v tabulce č. 1 způsob plnění povinností výrobce. Výrobce připojí přílohu v textovém, v tabulkovém formátu nebo PDF.
Žádost o použití peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu	<xsd:element name="priloha7" type="Tabulka8PrilohaTyp" minOccurs="0" />	-
Jiné přílohy	<xsd:element name="priloha8" type="Tabulka8PrilohaTyp" minOccurs="0" />	-

	<code>minOccurs="0" /></code>	
Poznámky	<code><xsd:element name="poznamky" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0" /></code>	-
Možnost připojení přílohy	<code><xsd:element name="soubor" type="FileDataTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /></code>	-