Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_BAT

Ohlašovací povinnost:	Roční zpráva o výrobcích s ukončenou životností – Baterie a akumulátory
Formulář:	F_ODPRZ_BAT
Dle příslušné legislativy:	Příloha č. 2 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:	F_ODPRZ_BAT_2026_1
Verze komentáře datového standardu:	1.0

Datum vydání: 06. 10. 2026

Ohlašovací rok: 2026

Tabulka č. 1: Identifikace výrobce nebo provozovatele kolektivního systému

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Výběr Řádné/Doplněné hlášení	<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniTyp" />	Obecná definice common.xsd[1].
Vykazovaný rok	<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2026" />	Uvede se ohlašovací rok 2026.
Druh vybraného výrobku	<xsd:element name="ohlasovatelOstatni" type="OhlasovatelOdpRzBatOstatniTyp" /> <xsd:element name="druhVybranehoVyrobku" type="OdpRzDruhVybranehoVyrobkuTyp" />	Musí být vybrána hodnota "Baterie a akumulátory".
Výběr typu ohlašovatele – Kolektivní / Individuální systém	<xsd:element name="ohlasovatelOstatni" type="OhlasovatelOdpRzBatOstatniTyp" /> <xsd:element name="zpusobPlneniPovinnostiVyberVycet" type="OdpRzZpusobPlneniPovinnostiTyp" />	Uvede se, zda je roční zpráva podávána výrobcem za individuální systém nebo je podávána provozovatelem kolektivního systému za více výrobců. Defaultně přednastavena možnost "Individuální systém". Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd[2].
Evidenční číslo výrobce	<xsd:element name="ohlasovatelOstatni" type="OhlasovatelOdpRzBatOstatniTyp" /> <xsd:element name="evidencniCisloVyrobce" type="EvidencniCisloBatTyp" minOccurs="0" />	Uvede se přidělené evidenční číslo v případě, že je vybrán "Individuální systém". Musí být ve struktuře XXXXX/XX-BCZ, kde X je pouze číslo (pole vizualizováno a povinné pouze v případě, že je ve výběru vybrána volba "Individuální systém"). V případě výběru "Kolektivní systém" se neuvádí. Jedná se o číslo přidělené ministerstvem při zápisu do Seznamu výrobců podle § 20 zákona. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

[1] Common.xsd (rok 2026) je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.
[2] F_ODP_common_2026_1.xsd je definice popisující společná pole formulářů agendy odpady. Definice je z tohoto důvodu zveřejňována v samostatných dokumentech.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Nulové hlášení	<xsd:element name="ohlasovatelOstatni" type="OhlasovatelOdpRzBatOstatniTyp" /> <xsd:element name="nuloveHlaseni" type="xsd:boolean" />	Výběr "Ano"/"Ne". Pokud výrobce/kolektivní systém neuvedl za vykazovaný rok na trh žádné vybrané výrobky, nezajistil zpětný odběr žádných výrobků s ukončenou životností ani se zpětně odebranými výrobky nijak nenakládal, uvede se „Ano“. V případě nenulového hlášení se uvede „Ne“.
Ohlašovatel / Výrobce baterií a akumulátorů	<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOdpProdTyp" />	Uvedou se základní identifikační a adresní údaje. Rozsah údajů se liší v závislosti na typu osoby. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Ohlašovatelem může být právnická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba bez IČO nebo zahraniční právnická osoba. V případě právnické osoby a fyzické osoby podnikající (tzn. subjekt, který má IČO) musí subjekt existovat v průběhu roku 2026.
Evidenci vyplnil	<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp" />	Obecná definice common.xsd.
Poznámky	<xsd:element name="poznamky" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0" />	Obecná definice common.xsd.

Tabulka č. 2B: Baterie a akumulátory – Baterie a akumulátory uvedené na trh v ČR za vykazovaný rok

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 2B	<xsd:element name="sekce2" type="Sekce2Typ" />	Povinná tabulka.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		V případě nenulového hlášení jsou všechny sloupce v označeném/vybraném řádku (skupiny) povinné. V případě nulového hlášení je nutné vybrat pouze skupinu/y, ale další sloupce v daném řádku se nevyplňují.
Výběr skupiny	<xsd:complexType name="Sekce2Typ">	Výběr alespoň jedné skupiny je povinný.
Skupina 1: Přenosné baterie	<xsd:element name="vyber1" type="xsd:boolean"/> <xsd:element name="skupina1" type="Skupina1Typ" minOccurs="0"/>	V případě nenulového hlášení (výběr „Nulové hlášení“ = „Ne“ v Tabulce č. 1) se pro vybranou skupinu vyplňují Tabulky č. 3B, 4B, 5 a 7B. V případě nulového hlášení (výběr „Nulové hlášení“ = „Ano“ v Tabulce č. 1) se pro vybranou skupinu neuvádějí Tabulky č. 4B, 5 a 7B.
Skupina 2: Baterie lehkých dopravních prostředků	<xsd:element name="vyber2" type="xsd:boolean" /> <xsd:element name="skupina2" type="Skupina2Typ" minOccurs="0" />	V případě nenulového hlášení (výběr „Nulové hlášení“ = „Ne“ v Tabulce č. 1) se pro vybranou skupinu vyplňují Tabulky č. 3B, 4B, 5 a 7B. V případě nulového hlášení (výběr „Nulové hlášení“ = „Ano“ v Tabulce č. 1) se pro vybranou skupinu neuvádějí Tabulky č. 4B, 5 a 7B.
Skupina 3: Startovací (SLI) baterie	<xsd:element name="vyber3" type="xsd:boolean" /> <xsd:element name="skupina3" type="Skupina3Typ" minOccurs="0" />	V případě nenulového hlášení (výběr „Nulové hlášení“ = „Ne“ v Tabulce č. 1) se pro vybranou skupinu vyplňují Tabulky č. 4B, 5 a 7B. V případě nulového hlášení (výběr „Nulové hlášení“ = „Ano“ v Tabulce č. 1) se pro

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		vybranou skupinu neuvádějí Tabulky č. 4B, 5 a 7B.
Skupina 4: Průmyslové baterie	<xsd:element name="vyber4" type="xsd:boolean"/> <xsd:element name="skupina4" type="Skupina4Typ" minOccurs="0"/>	V případě nenulového hlášení (výběr „Nulové hlášení“ = „Ne“ v Tabulce č. 1) se pro vybranou skupinu vyplňují Tabulky č. 4B, 5 a 7B. V případě nulového hlášení (výběr „Nulové hlášení“ = „Ano“ v Tabulce č. 1) se pro vybranou skupinu neuvádějí Tabulky č. 4B, 5 a 7B.
Skupina 5: Baterie elektrických vozidel	<xsd:element name="vyber5" type="xsd:boolean"/> <xsd:element name="skupina5" type="Skupina5Typ" minOccurs="0"/>	V případě nenulového hlášení (výběr „Nulové hlášení“ = „Ne“ v Tabulce č. 1) se pro vybranou skupinu vyplňují Tabulky č. 4B, 5 a 7B. V případě nulového hlášení (výběr „Nulové hlášení“ = „Ano“ v Tabulce č. 1) se pro vybranou skupinu neuvádějí Tabulky č. 4B, 5 a 7B.

Tabulka č. 2B: Baterie a akumulátory – Baterie a akumulátory uvedené na trh v ČR za vykazovaný rok – Skupina 1: Přenosné baterie

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Skupina 1: Přenosné baterie	<xsd:element name="skupina1" type="Skupina1Typ" minOccurs="0"/>	Uvede se množství baterií a akumulátorů v tunách podle jednotlivých skupin a elektrochemických typů.
Primární články	<xsd:element name="primarni" type="Skupina1PrimarniTyp" minOccurs="0"/>	-

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Primární články – Lithiové	<xsd:element name="lithiove" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Primární články – Olověné	<xsd:element name="olovene" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Primární články – Nikl-kadmiové	<xsd:element name="niklKadmiove" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Primární články – Jiné	<xsd:element name="jine" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Celkem primární články	<xsd:element name="celkem" type="Tabulka2RowTyp" />	Součet hodnot v řádku Lithiové – Jiné.
Sekundární články	<xsd:element name="sekundarni" type="Skupina1SekundarniTyp" minOccurs="0"/>	-
Sekundární články – Lithiové	<xsd:element name="lithiove" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Sekundární články – Olověné	<xsd:element name="olovene" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Sekundární články – Nikl-kadmiové	<xsd:element name="niklKadmiove" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Sekundární články – Jiné	<xsd:element name="jine" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Celkem sekundární články	<xsd:element name="celkem" type="Tabulka2RowTyp" />	Součet hodnot v řádku Lithiové – Jiné.
Celkem skupina 1	<xsd:element name="celkem" type="Tabulka2RowTyp" />	Součet hodnot v řádku Primární články – Celkem a Sekundární články – Celkem.

Tabulka č. 2B: Baterie a akumulátory – Baterie a akumulátory uvedené na trh v ČR za vykazovaný rok – Skupina 2: Baterie lehkých dopravních prostředků

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Skupina 2: Baterie lehkých dopravních prostředků	<xsd:element name="skupina2" type="Skupina2Typ" minOccurs="0"/>	Uvede se množství baterií a akumulátorů v tunách podle jednotlivých skupin a elektrochemických typů.
Lithiové	<xsd:element name="lithiove" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Olověné	<xsd:element name="olovene" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Niklové	<xsd:element name="niklove" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Jiné	<xsd:element name="jine" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Celkem skupina 2	<xsd:element name="celkem" type="Tabulka2RowTyp" />	Součet hodnot v řádku Lithiové – Jiné.

Tabulka č. 2B: Baterie a akumulátory – Baterie a akumulátory uvedené na trh v ČR za vykazovaný rok – Skupina 3: Startovací (SLI) baterie

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Skupina 3: Startovací (SLI) baterie	<xsd:element name="skupina3" type="Skupina3Typ" minOccurs="0" />	Uvede se množství baterií a akumulátorů v tunách podle jednotlivých skupin a elektrochemických typů.
Lithiové	<xsd:element name="lithiove" type="Tabulka2RowTyp" />	

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Olověné	<xsd:element name="olovene" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Jiné	<xsd:element name="jine" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Celkem skupina 3	<xsd:element name="celkem" type="Tabulka2RowTyp" />	Součet hodnot v řádku Lithiové – Jiné.

Tabulka č. 2B: Baterie a akumulátory – Baterie a akumulátory uvedené na trh v ČR za vykazovaný rok – Skupina 4: Průmyslové baterie

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Skupina 4: Průmyslové baterie	<xsd:element name="skupina4" type="Skupina4Typ" minOccurs="0" />	Uvede se množství baterií a akumulátorů v tunách podle jednotlivých skupin a elektrochemických typů.
Lithiové	<xsd:element name="lithiove" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Olověné	<xsd:element name="olovene" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Nikl-kadmiové	<xsd:element name="niklKadmiove" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Jiné	<xsd:element name="jine" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Celkem skupina 4	<xsd:element name="celkem" type="Tabulka2RowTyp" />	Součet hodnot v řádku Lithiové – Jiné.

Tabulka č. 2B: Baterie a akumulátory – Baterie a akumulátory uvedené na trh v ČR za vykazovaný rok – Skupina 5: Baterie elektrických vozidel

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Skupina 5: Baterie elektrických vozidel	<xsd:element name="skupina5" type="Skupina5Typ" minOccurs="0" />	Uvede se množství baterií a akumulátorů v tunách podle jednotlivých skupin a elektrochemických typů.
Lithiové	<xsd:element name="lithiove" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Niklové	<xsd:element name="niklove" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Jiné	<xsd:element name="jine" type="Tabulka2RowTyp" />	-
Celkem skupina 5	<xsd:element name="celkem" type="Tabulka2RowTyp" />	Součet hodnot v řádku Lithiové – Jiné.

Tabulka č. 2B: Baterie a akumulátory – Baterie a akumulátory uvedené na trh v ČR za vykazovaný rok – 1 řádek

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
1 řádek	<xsd:complexType name="Tabulka2RowTyp">	Ve sloupcích se vyplňují údaje v tunách a v kusech pro jednotlivé skupiny baterií a akumulátorů (sk. 1, 2, 3, 4 nebo 5 dle § 76 zákona) rozdělené dle elektrochemických typů.
Uvedeno na trh v ČR - Sloupec „[t]“ - Sloupec „[ks]“	<xsd:element name="uvedenoNaTrhVCr" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství baterií nebo akumulátorů v tunách a kusech podle jednotlivých skupin uvedených ve vykazovaném roce na trh v ČR ve smyslu § 3 odst. 2 písm. b) zákona. Hodnota v tunách – nezáporné číslo, max 3 desetinná místa, max. počet znaků – 12. Hodnota v kusech – nezáporné celé číslo, max. počet znaků – 12. Povinné údaje v případě nenulového hlášení.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Z toho vývoz - Sloupec „[t]“ - Sloupec „[ks]“	<xsd:element name="zTohoVyvoz" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství baterií nebo akumulátorů v tunách a kusech podle jednotlivých skupin elektrozařízení, které byly uvedeny na trh ve smyslu § 3 odst. 2 písm. b) zákona, ale u nichž došlo k vývozu mimo území ČR. U kolektivního systému jde o množství baterií nebo akumulátorů, za které byl vrácen výrobci ze strany kolektivního systému příspěvek ve smyslu § 47 zákona. U individuálně plnícího výrobce jde o množství baterií nebo akumulátorů, které výrobce dovezl do ČR, ale následně byly opět vyvezeny mimo území ČR. Hodnota v tunách nezáporné číslo, max 3 desetinná místa, max. počet znaků – 12. Hodnota v poli "Z toho vývoz" v t nesmí být vyšší, než hodnota ve sloupci "Uvedeno na trh v ČR" v t. Hodnota v kusech – nezáporné celé číslo, max. počet znaků – 12. Hodnota v poli "Z toho vývoz" v ks nesmí být vyšší, než hodnota ve sloupci "Uvedeno na trh v ČR" v ks. Povinné údaje v případě nenulového hlášení. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Základ povinnosti - Sloupec „[t]“ - Sloupec „[ks]“	<xsd:element name="zakladPovinnosti" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Hodnoty v tunách a kusech musí odpovídat výpočtu Základ povinnosti = Uvedeno na trh v ČR – Z toho vývoz.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		Hodnota v tunách nezáporné číslo, max 3 desetinná místa, max. počet znaků – 12. Hodnota v poli "Základ povinnosti" v t nesmí být vyšší, než hodnota ve sloupci "Uvedeno na trh v ČR" v t. Hodnota v kusech – nezáporné celé číslo, max. počet znaků – 12. Hodnota v poli "Základ povinnosti" v ks nesmí být vyšší, než hodnota ve sloupci "Uvedeno na trh v ČR" v ks. Povinné údaje v případě nenulového hlášení. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulka č. 3B: Přenosné baterie nebo akumulátory – Množství přenosných baterií nebo akumulátorů (skupina 1) uvedených na trh v ČR a nevyvezených z ČR ve vykazovaném roce a v předchozích dvou letech

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Množství zpětně odebraných nebo odděleně sebraných baterií a akumulátorů	<xsd:element name="tabulka3b" type="OdpRzTabulka3bcTyp" />	Povinná tabulka v případě výběru skupiny 1 a 2 v Tabulce č. 2B. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulka č. 3D: Přenosné baterie nebo akumulátory, elektrozařízení, pneumatiky – Množství vybraných výrobků uvedených na trh v ČR a nevyvezených z ČR ve vykazovaném roce a v předchozích letech výrobci nově registrovanými v kolektivním systému ve vykazovaném roce

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Přepínač – vyplnění Tabulky č. 3D nebo přiložení samostatné přílohy do Tabulky č. 10	<xsd:element name="tabulka3dJakoPriloha" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />	Pokud je vybrána varianta vyplnění Tabulky č. 3D, je tabulka pro kolektivní systém povinná. Pokud je vybrána varianta přiložení dokumentu, Tabulka č. 3D nesmí být vyplněna.
Tabulka č. 3D	<xsd:element name="tabulka3d" type="OdpRzTabulka3deTyp" minOccurs="0" />	Uvádí se údaje o výrobcích baterií a akumulátorů, kteří nově za vykazované období uzavřeli smlouvu o kolektivním plnění s daným kolektivním systémem, který zasílá roční zprávu, a kteří dříve plnili příslušné povinnosti prostřednictvím jiného kolektivního systému nebo v individuálním systému. Současně se uvádí množství výrobků, které ve vykazovaném roce a v předchozích letech daní výrobci uvedli na trh v ČR, a které nebyly z ČR vyvezeny. Povinná v případě, že je v Tabulce č. 1 vybrána varianta "Kolektivní systém" a zároveň je v Tabulce č. 2B vybrána Skupina 1 nebo skupina 2, a pokud je zvolena varianta vyplnění tabulky na formuláři. Na formuláři se vizualizuje bez aktivního řádku, je vizualizováno tlačítko "Přidat příchozího výrobce". Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulka č. 3E: Přenosné baterie nebo akumulátory, elektrozařízení, pneumatiky – Množství vybraných výrobků uvedených na trh v ČR a nevyvezených z ČR ve vykazovaném roce a v předchozích letech výrobci, kteří odešli z kolektivního systému ve vykazovaném roce

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Přepínač – vyplnění Tabulky č. 3E nebo přiložení samostatné přílohy do Tabulky č. 10	<xsd:element name="tabulka3eJakoPriloha" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />	Pokud je vybrána varianta vyplnění Tabulky č. 3E, je tabulka pro kolektivní systém povinná. Pokud je vybrána varianta přiložení dokumentu, Tabulka č. 3E nesmí být vyplněna.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 3E	<xsd:element name="tabulka3d" type="OdpRzTabulka3deTyp" minOccurs="0" />	Uvádí se údaje o výrobcích baterií a akumulátorů, kteří za vykazované období ukončili smlouvu o kolektivním plnění s kolektivním systémem, který posílá roční zprávu, a přešli k jinému kolektivnímu systému, nebo začali plnit povinnosti v individuálním systému. Současně se uvádí množství výrobků, které daní výrobci ve vykazovaném roce a v předchozích letech uvedli na trh v ČR, a které nebyly z ČR vyvezeny. Povinná v případě, že je v Tabulce č. 1 vybrána varianta "Kolektivní systém" a zároveň je v Tabulce č. 2B vybrána skupina 1 nebo skupina 2, a pokud je zvolena varianta vyplnění tabulky na formuláři. Na formuláři se vizualizuje bez aktivního řádku, je vizualizováno tlačítko "Přidat odchozího výrobce". Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulka č. 4B: Množství zpětně odebraných odpadních baterií a akumulátorů a způsoby nakládání se zpětně odebranými odpadními bateriemi a akumulátory

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 4B	<xsd:element name="sekce4" type="Tabulka4bTyp" minOccurs="0" />	Vyplňuje se pouze v případě, že hlášení není nulové. Vyplňuje se pro každou skupinu baterií a akumulátorů dle § 76 zákona samostatně. Pro způsoby nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory jsou použity evidenční kódy podle přílohy č. 2 zákona o odpadech nebo Tabulky č. 2 přílohy č. 8 k této vyhlášce. Počet vyplněných tabulek č. 4B a č. 5 musí být stejný.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Řádek "Množství baterií a akumulátorů, na které se pro vyplňovanou skupinu vztahuje povinnost zpětného odběru"	<xsd:element name="mnozstviPovinnost" type="MnozstviAKsTyp" />	Do sloupce "[t]" se automaticky uvedou údaje v tunách ze sloupce "Základ povinnosti" z Tabulky č. 2B u dané skupiny. Do sloupce "[ks]" se automaticky doplní údaje v kusech ze sloupce "Základ povinnosti" z Tabulky č. 2B u dané skupiny. Hodnota v poli "Množství baterií a akumulátorů, na které se pro vyplňovanou skupinu vztahuje povinnost zpětného odběru" v t musí odpovídat hodnotě ze sloupce t u dané skupiny baterií a akumulátorů v Tabulce č. 2B. Hodnota v poli "Množství baterií a akumulátorů, na které se pro vyplňovanou skupinu vztahuje povinnost zpětného odběru" v ks musí odpovídat hodnotě ze sloupce ks u dané skupiny baterií a akumulátorů v Tabulce č. 2B. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Řádek "Množství zpětně odebraných odpadních baterií a akumulátorů celkem"	<xsd:element name="mnozstviOdpadnichCelkem" type="MnozstviAKsTyp" />	Uvádí se celkové množství zpětně odebraných odpadních baterií a akumulátorů ve skupině, pro kterou je Tabulka č. 4B vyplňována, v tunách a kusech. Celkové množství se dále rozepíše podle detailnějšího členění místa, kde byly baterie a akumulátory zpětně odebrány. Hodnota by měla odpovídat součtu hodnot ve sloupcích "[t]" a "[ks]" v řádcích "V rámci obecních systémů sběru", "U posledních prodejců", "Od zpracovatelů elektroodpadů (odebrané jako součást odpadních elektrozařízení)", "Od zpracovatelů vozidel s ukončenou životností (odebrané jako součást vozidel s ukončenou životností)" a "Jiný způsob zpětného odběru". Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Řádek "V rámci obecních systémů sběru"	<xsd:element name="mnozstviOdObci" type="MnozstviAKsTyp" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a v kusech (nezáporné celé číslo). Povinné hodnoty. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Řádek "U posledních prodejců"	<xsd:element name="mnozstviUPoslednichProdejcu" type="MnozstviAKsTyp" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a v kusech (nezáporné celé číslo). Povinné hodnoty. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Řádek "Od zpracovatelů elektroodpadů (odebrané jako součást odpadních elektrozařízení)"	<xsd:element name="mnozstviOdZpracovateluEl" type="MnozstviAKsTyp" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a v kusech (nezáporné celé číslo). Povinné hodnoty. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Řádek "Od zpracovatelů vozidel s ukončenou životností (odebrané jako součást vozidel s ukončenou živostností)"	<xsd:element name="mnozstviOdZpracovateluAV" type="MnozstviAKsTyp" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a v kusech (nezáporné celé číslo). Povinné hodnoty. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Řádek "Jiný způsob zpětného odběru"	xsd:element name="mnozstviJinyZpusobZajisteni" type="MnozstviAKsTyp" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a v kusech (nezáporné celé číslo). Povinné hodnoty. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Řádek "Celkové množství zpětně odebraných baterií a akumulátorů"	<xsd:element name="mnozstviCelkem" type="MnozstviAKsTyp"/>	Uvádí se celkové množství zpětně odebraných baterií a akumulátorů ve skupině, pro kterou je Tabulka č. 4B vyplňována, v tunách a kusech. Celkové množství se dále rozepíše podle typu. Pro skupiny 1 a 4 (Přenosné baterie a Průmyslové baterie) musí hodnota odpovídat součtu hodnot ve sloupci "[t]" a "[ks]" v řádcích "Olověné", "Nikl-kadmiové", "Lithiové" a "Jiné". Pro skupinu 2 Baterie lehkých dopravních prostředků musí hodnota odpovídat součtu hodnot

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		ve sloupci "[t]" a "[ks]" v řádcích "Olověné", "Niklové"", "Lithiové" a "Jiné". Pro skupinu 3 Startovací baterie musí hodnota odpovídat součtu hodnot ve sloupci "[t]" a "[ks]" v řádcích "Olověné", "Lithiové" a "Jiné". Pro skupinu 5 Baterie lehkých elektrických vozidel musí hodnota odpovídat součtu hodnot ve sloupci "[t]" a "[ks]" v řádcích "Niklové", "Lithiové" a "Jiné". Povinná hodnota v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a v kusech (nezáporné celé číslo). Hodnota musí odpovídat hodnotě uvedené v poli „Množství zpětně odebraných odpadních baterií a akumulátorů celkem“. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Z toho: Olověné	<xsd:element name="mnozstviOlovene" type="MnozstviNepAKsNepTyp" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a v kusech (nezáporné celé číslo). Povinné hodnoty v případě, že je Tabulce č. 2B vybrána skupina č. 1, č. 2, č. 3 nebo č. 4. Pokud je v Tabulce č. 2B vybrána skupina č. 5, pak v příslušné Tabulce č. 4B nesmí být hodnota vyplněna. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Z toho: Nikl-kadmiové	<xsd:element name="mnozstviNiklKadmiove" type="MnozstviNepAKsNepTyp" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a v kusech (nezáporné celé číslo). Povinné hodnoty v případě, že je Tabulce 2B vybrána skupina č. 1 nebo č. 4. Pokud je v Tabulce č. 2B vybrána skupina č. 2, č. 3 nebo č. 5, pak v příslušné Tabulce 4B nesmí být hodnota vyplněna. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Z toho: Niklové	<xsd:element name="mnozstviNiklove" type="MnozstviNepAKsNepTyp" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a v kusech (nezáporné celé číslo).

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		Povinné hodnoty v případě, že je Tabulce 2B vybrána skupina č. 2 nebo č. 5. Pokud je v Tabulce č. 2B vybrána skupina č. 1, č. 3 nebo č. 4, pak v příslušné Tabulce 4B nesmí být hodnota vyplněna. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Z toho: Lithiové	<xsd:element name="mnozstviLithiove" type="MnozstviNepAKsNepTyp" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a v kusech (nezáporné celé číslo). Povinné hodnoty. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Z toho: Jiné	<xsd:element name="mnozstviJine" type="MnozstviNepAKsNepTyp" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a v kusech (nezáporné celé číslo). Povinné hodnoty. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Řádek "Množství odpadu převedené z minulého roku – převod ze skladu k 31. prosinci předchozího roku (C00)"	<xsd:element name="mnozstviPrevodZeSkladu" type="MnozstviAKsNepTyp" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a v kusech (nezáporné celé číslo). Hodnota v tunách je povinná, pokud byl v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód C00, musí odpovídat součtu hmotnosti u záznamů s evidenčním kódem C00. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Způsob nakládání se zpětně odebranými odpadními bateriemi a akumulátory	<xsd:element name="zpusobNakladani">	Uvádí se celkové množství baterií a akumulátorů v tunách a v kusech, se kterými bylo nakládáno uvedenými způsoby.
Řádek "Příprava na opětovné použití (R3e, R5c)"	<xsd:element name="zpusobNakladaniOpetovneVyuziti" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XR3e, XR5c (kde X = A, B nebo C) v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		č. 5 zadán evidenční kód XR3e, XR5c (kde X = A, B nebo C) je hodnota v tunách povinná.
Řádek "Recyklace (R2a, R3a, R3d, R3h, R4a, R4b, R5a, R5b, R6a, R7a, R8a, R9a, R11a)"	<xsd:element name="zpusobNakladaniRecyklace" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XR2a, XR3a, XR3d, XR3h, XR4a, XR4b, XR5a, XR5b, XR6a, XR7a, XR8a, XR9a, XR11a (kde X = A, B nebo C) v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XR2a, XR3a, XR3d, XR3h, XR4a, XR4b, XR5a, XR5b, XR6a, XR7a, XR8a, XR9a, XR11a (kde X = A, B nebo C) je hodnota v tunách povinná.
Řádek "Energetické využití (R1a, R1b)"	<xsd:element name="zpusobNakladaniEnergVyuziti" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XR1a, XR1b (kde X = A, B nebo C) v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XR1a, XR1b (kde X = A, B nebo C) je hodnota v tunách povinná.
Řádek "Odstranění (D1a, D1b, D5, D12)	<xsd:element name="zpusobNakladaniOdstraneni" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XD1a, XD1b, XD5, XD12 (kde X = A, B nebo C) v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XD1a, XD1b, XD5, XD12 (kde X = A, B nebo C) je hodnota v tunách povinná.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Řádek "Odstranění spalováním (D10)"	<xsd:element name="zpusobNakladaniSpalovani" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XD10 (kde X = A, B nebo C) v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XD10 (kde X = A, B nebo C) je hodnota v tunách povinná.
Řádek "Jiný způsob nakládání (R5e, R5f)"	<xsd:element name="zpusobNakladaniJiny" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XR5e, XR5f (kde X = A, B nebo C) v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XR5e, XR5f (kde X = A, B nebo C) je hodnota v tunách povinná.
Řádek "Zůstatek na skladu ke dni 31. prosince vykazovaného roku (R13a, D15, N5)"	<xsd:element name="zpusobNakladaniNaSkladu" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XR13a, XD15, XN5 (kde X = A, B nebo C) v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XR13a, XD15, XN5 (kde X = A, B nebo C) je hodnota v tunách povinná.
Řádek "Vývoz do zemí Evropské unie za účelem materiálového využití (N7)"	<xsd:element name="zpusobNakladaniVyvozDoEUMaterVyuziti" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XN7 (kde X = A, B nebo C) při výběru účelu vývozu „Využití“ v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		XN7 (kde X = A, B nebo C) a je vybrán účel vývozu „Využití“ je hodnota v tunách povinná.
Řádek "Vývoz do zemí Evropské unie za účelem opětovného použití (N7)"	<xsd:element name="zpusobNakladaniVyvozDoEUOpetPouziti" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XN7 (kde X = A, B nebo C) při výběru účelu vývozu „Opětovné použití“ v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XN7 (kde X = A, B nebo C) a je vybrán účel vývozu „Opětovné použití“ je hodnota v tunách povinná
Řádek "Vývoz do zemí Evropské unie za účelem odstranění (N7)"	<xsd:element name="zpusobNakladaniVyvozDoEUOdstraneni" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XN7 (kde X = A, B nebo C) při výběru účelu vývozu „Odstranění“ v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XN7 (kde X = A, B nebo C) a je vybrán účel vývozu „Odstranění“ je hodnota v tunách povinná
Řádek "Vývoz mimo země Evropské unie za účelem materiálového využití (N17)"	<xsd:element name="zpusobNakladaniVyvozMimoEUMaterVyuziti" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XN17 (kde X = A, B nebo C) při výběru účelu vývozu „Využití“ v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XN17 (kde X = A, B nebo C) a je vybrán účel vývozu „Využití“ je hodnota v tunách povinná.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Řádek "Vývoz mimo země Evropské unie za účelem opětovného použití (N17)"	<xsd:element name="zpusobNakladaniVyvozMimoEUOpetPouziti" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XN17 (kde X = A, B nebo C) a při výběru účelu vývozu „Opětovné použití“ v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XN17 (kde X = A, B nebo C) a je vybrán účel využití „Opětovné použití“ je hodnota v tunách povinná.
Řádek "Vývoz mimo země Evropské unie za účelem odstranění (N17)"	<xsd:element name="zpusobNakladaniVyvozMimoEUOdstraneni" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XN17 (kde X = A, B nebo C) při výběru účelu vývozu „Odstranění“ v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XN17 (kde X = A, B nebo C) a je vybrán účel využití „Odstranění“ je hodnota v tunách povinná.
Řádek "Inventurní rozdíl vzniklý v důsledku živelní pohromy, povodně, požáru, krádeže odpadu (XN63)"	<xsd:element name="inventurniRozdil" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XN63 (kde X = A, B nebo C) v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XN63 (kde X = A, B nebo C).
Dosažená úroveň zpětného odběru [%]	<xsd:element name="DosazenaUrovenZpetOdberu" type="Decimal3FrTyp" minOccurs="0"/>	Vypočte se dle platné legislativy. Hodnota se uvede pouze v případě Skupin 1 a 2. Obecná definice common.xsd.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		Pokud dojde při výpočtu k dělení 0, pak musí být ve výsledku uvedena 0.

Tabulka č. 5: Způsob nakládání s výrobky s ukončenou životností

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 5	<xsd:element name="sekce5" type="OdpRzTabulka5Typ" minOccurs="0" />	V případě nenulového hlášení se pro každou skupinu baterií a akumulátorů vyplňuje samostatně Tabulka č. 5. V případě nulového hlášení se Tabulka č. 5 nevyplňuje. Počet vyplněných tabulek č. 4B a č. 5 musí být stejný. Struktura tabulky – obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulka č. 5: Způsob nakládání s výrobky s ukončenou životností – seznam partnerů

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Seznam	<xsd:element name="sekceSeznamPartneru" type="OdpRzSeznamPartneruTyp" />	Seznam partnerů pro Tabulku č. 5. Aktualizovat seznam partnerů je možné, pouze v případě vyplňování Tabulky č.5 (u nenulového hlášení). U evidenčních kódů nakládání: A00, C00, XN5, XN50, XN53, XN63, XR13a, XD15 a A60 není vyžadován partner. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulka č. 6B: Samostatná příloha roční zprávy – seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána, a jejich individuální data o množství baterií a akumulátorů uvedených na trh ve vykazovaném roce

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Přepínač – vyplnění Tabulky č. 6B nebo přiložení dokumentu do Tabulky č. 10	<xsd:element name="tabulka6bJakoPriloha" type="xsd:boolean" />	Pokud je vybrána varianta vyplnění Tabulky č. 6B je tabulka pro kolektivní systém povinná. Pokud je vybrána varianta přiložení dokumentu, Tabulka č. 6B nesmí být vyplněna.
Tabulka č. 6B	<xsd:element name="tabulka6b" type="Tabulka6bTyp" minOccurs="0" /> <xsd:complexType name="Tabulka6bTyp">	Tabulku č. 6B vyplňuje pouze provozovatel kolektivního systému, netýká se tedy individuálního systému výrobce. Tabulka se zasílá jako součást roční zprávy v návaznosti na Tabulku č. 10 této přílohy vyhlášky.
1 řádek	<xsd:element name="zaznam" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">	Minimálně 1 řádek je povinný.
Typ subjektu	<xsd:element name="typSubjektu" type="TypSubjektuVyrobceTyp" />	Výběr typu subjektu „IČO“ nebo “Zahraniční subjekt“. Musí být vybrána právě jedna hodnota. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Název výrobce	<xsd:element name="vyrobce" type="LongStringTyp" minOccurs="1" />	Povinné pole. Obecná definice common.xsd.
IČO/ID	<xsd:element name="icoId" type="IcoId32Typ" minOccurs="1" />	Povinné pole. Alfanumerické znaky, max 32 znaků. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Uvedou se identifikační čísla jednotlivých výrobců, v případě zahraničních výrobců jejich zahraniční identifikační čísla. Pokud je sloupci Typ subjektu ("IČO"/"Zahraniční subjekt") vybrána varianta "IČO", musí být hodnota ve formátu IČO – nezáporné číslo, max. 8 znaků.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Evidenční číslo výrobce	<xsd:element name="evidencniCislo" type="EvidencniCisloBatTyp" minOccurs="1" />	Povinné pole. "Evidenční číslo výrobce" se uvede ve formátu xxxxx/xx-BCZ, kde "x" může být pouze číslice. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Množství baterií a akumulátorů uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce	-	Uvede se, kolik výrobce uvedl ve vykazovaném roce baterií a akumulátorů na trh samostatně pro jednotlivé skupiny baterií a akumulátorů (sk. 1 - sk. 5) dle § 76 zákona. Údaje se v jednotlivých sloupcích uvádí v tunách na tři desetinná místa i v kusech. V aktivním řádku je povinnost doplnit t a ks minimálně pro 1 skupinu.
Množství baterií a akumulátorů uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce – skupina 1	<xsd:element name="skupina1" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo max. 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Množství baterií a akumulátorů uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce – skupina 2	<xsd:element name="skupina2" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo max. 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Množství baterií a akumulátorů uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce – skupina 3	<xsd:element name="skupina3" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo max. 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Množství baterií a akumulátorů uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce – skupina 4	<xsd:element name="skupina4" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo max. 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Množství baterií a akumulátorů uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce – skupina 5	<xsd:element name="skupina5" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo max. 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulka č. 7B: Minimální recyklační účinnost procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 7B	<xsd:element name="sekce7" type="Tabulka7bTyp" minOccurs="0" />	V případě nenulového hlášení se pro každou skupinu baterií a akumulátorů se vyplňuje samostatně Tabulka č. 7B, je povinné vyplnění všech hodnot. V případě nulového hlášení se Tabulka č. 7B neuvádí.
Elektrochemický typ – struktura řádku	<xsd:complexType name="Tabulka7bTyp">	-
Olověné baterie	<xsd:element name="olovene" type="Tabulka7bZaznamTyp" minOccurs="0" />	Povinné hodnoty v případě, že je Tabulce 2B vybrána skupina č. 1, č. 2, č. 3 nebo č. 4. Pokud je v Tabulce č. 2B vybrána skupina č. 5, pak v příslušné Tabulce 7B nesmí být hodnota vyplněna.
Nikl-kadmiové baterie	<xsd:element name="niklKadmiove" type="Tabulka7bZaznamTyp" minOccurs="0" />	Povinné hodnoty v případě, že je Tabulce 2B vybrána skupina č. 1 nebo č. 4. Pokud je v Tabulce č. 2B vybrána skupina č. 2, č. 3 nebo č. 5, pak v příslušné Tabulce 7B nesmí být hodnota vyplněna.
Lithiové baterie	<xsd:element name="ostatni" type="Tabulka7bZaznamTyp" />	Všechny sloupce v daném řádku jsou povinné.
Ostatní baterie	<xsd:element name="ostatni" type="Tabulka7bZaznamTyp" />	Všechny sloupce v daném řádku jsou povinné.
Elektrochemický typ – struktura sloupce	<xsd:complexType name="Tabulka7bZaznamTyp">	-
Celkové zpracovávané množství [t]	<xsd:element name="zpracovavaneMnozstvi" type="Decimal3FrTyp"/>	Povinná hodnota, uvede se v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
Materiálové využití[t]	<xsd:element name="materialoveVyuziti" type="Decimal3FrTyp" />	Povinná hodnota, uvede se v tunách. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd. Hodnota u daného elektrochemického typu musí být menší, nebo rovna hodnotě v poli "Celkové zpracovávané množství" u stejného elektrochemického typu. Pokud je ve sloupci č. 2 “Celkové zpracovávané množství (t)” uvedena hodnota 0, pak musí být 0 také ve sloupci „Materiálové využití [t]“.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		Hodnota ve sloupci č. 3 musí odpovídat výpočtu (sloupec 2 „Celkové zpracovávané množství [t]“ *(násobit) sloupec 4 „Účinnost procesu materiálového využití [t]“) /(dělit) 100). Pokud dojde při výpočtu k dělení 0, pak musí být ve výsledku uvedena 0.
Účinnost procesu materiálového využití [%]	<xsd:element name="ucinnost" type=" Decimal2FrTyp " />	Povinná hodnota, uvede se v %. Nezáporné číslo, 2 desetinná místa. Musí být v t rozsahu 0 až 100. Obecná definice common.xsd. Pokud je ve sloupci č. 2 “Celkové zpracovávané množství (t)” uvedena hodnota 0, pak musí být 0 také ve sloupci „Účinnost procesu materiálového využití [%]“.

Tabulka č. 8: Samostatná příloha roční zprávy – náklady a výnosy související se zajišťováním plnění povinností výrobců

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 8	<xsd:element name="sekce8" type="OdpRzSekce8Typ" />	Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulka č. 10: Samostatné přílohy roční zprávy

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_BAT	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 10	<xsd:element name="sekce10" type="OdpRzTabulka10Typ" />	Povinná tabulka. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Validační kontroly

Typ kontroly	Popis kontroly
Tvrdá kontrola	Tabulka č. 3B: V případě nulového hlášení musí být řádku "X1 = vykazovaný rok" vyplněna 0.
Tvrdá kontrola	Tabulka č. 3D: Pokud je v daném řádku vyplněn alespoň 1 záznam v některém ze sloupců, je zbytek údajů v řádku povinný.
Tvrdá kontrola	Tabulka č. 3D: V případě nulového hlášení musí být ve sloupci "X1=vykazovaný rok" vyplněna nula.”.
Tvrdá kontrola	Tabulka č. 3E: Pokud je v daném řádku vyplněn alespoň 1 záznam v některém ze sloupců, je zbytek údajů v řádku povinný.
Tvrdá kontrola	Tabulka č. 3E: V případě nulového hlášení musí být ve sloupci "X1=vykazovaný rok" vyplněna nula.
Tvrdá kontrola	Tabulka č. 3B: V řádku "X1 = vykazovaný rok" musí hodnota odpovídat součtu hodnot uvedených v řádcích „celkem“ (ze sloupce „Základ povinnosti“ v tunách) v Tabulce č. 2B u skupiny 1: Přenosné baterie pro „primární články“ a „sekundární články“ nebo pro skupinu 2: Baterie lehkých dopravních prostředků.
Tvrdá kontrola	Tabulka č. 4B: Bilance celkového množství zpětně odebraných nebo odděleně sebraných baterií a akumulátorů včetně převodu ze skladu a množství odpadních baterií a akumulátorů, se kterými bylo skutečně nakládáno musí být vyrovnaná (rozdíl těchto součtů musí být roven nule).
Tvrdá kontrola	Kontroly vůči údajům uvedených v Registru zařízení k 31. 12. 2026. Kontrola existence IČZ v Registru zařízení ve vazbě k subjektu IČO. Kontrola adresních údajů – rozsah kontroly závisí na typu zařízení. V případě stacionárního zařízení a skladu u původce musí být uvedené adresní údaje shodné s adresními údaji zařízení v RZ, v případě mobilního zařízení pro sběr a výkup a obchodníka s odpady musí být uvedené adresní údaje shodné s adresními údaji sídla provozovatele, v případě mobilního zařízení pro nakládání se adresa nekontroluje. Pokud mobilní zařízení nemá v RZ uvedené IČZÚJ, pak se shoda IČZÚJ proti RZ nekontroluje. Kontroly vůči Registru zařízení platí pro zařízení uvedené u partnera.