Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_EL

Ohlašovací povinnost:	Roční zpráva o výrobcích s ukončenou životností – Elektrozařízení
Formulář:	F_ODPRZ_EL
Dle příslušné legislativy:	Příloha č. 2, vyhláška č. 16/2022 Sb.

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:	F_ODPRZ_EL_2026_1
Verze komentáře datového standardu:	1.0

Datum vydání: 06. 10. 2026

Ohlašovací rok: 2026

Tabulka č.1: Identifikace výrobce nebo provozovatele kolektivního systému

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Výběr řádné/Doplněné hlášení	<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/>	Obecná definice common.xsd[1].
Vykazovaný rok	<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2026"/>	Uvede se ohlašovací rok 2026.
Druh vybraného výrobku	<xsd:complexType name="OhlasovatelOdpRzElOstatniTyp"> <xsd:element name="druhVybranehoVyrobku" type="OdpRzDruhVybranehoVyrobkuTyp" />	Musí být vybrána hodnota "Elektrozařízení“.
Výběr typu ohlašovatele – Kolektivní / Individuální systém	<xsd:complexType name="OhlasovatelOdpRzElOstatniTyp"> <xsd:element name="zpusobPlneniPovinnostiVyberVycet" type="OdpRzZpusobPlneniPovinnostiTyp" />	Uvede se, zda je roční zpráva podávána výrobcem za individuální systém nebo je podávána provozovatelem kolektivního systému za více výrobců. Defaultně přednastavena možnost "Individuální systém". Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd[2].
Evidenční číslo výrobce	<xsd:complexType name="OhlasovatelOdpRzElOstatniTyp"> <xsd:element name="evidencniCisloVyrobce" type="EvidencniCisloElTyp" minOccurs="0"/>	Uvede se přidělené evidenční číslo v případě, že je vybrán "Individuální systém". Musí být ve struktuře XXXXX/XX-ECZ, kde X je pouze číslo (pole vizualizováno a povinné pouze v případě, že je ve výběru vybrána volba "Individuální systém". V případě výběru "Kolektivní systém" se neuvádí. Jedná se o číslo přidělené ministerstvem při zápisu do Seznamu výrobců podle § 20 zákona. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Nulové hlášení	<xsd:complexType name="OhlasovatelOdpRzElOstatniTyp"> <xsd:element name="nuloveHlaseni" type="xsd:boolean" />	Výběr "Ano"/"Ne". Pokud individuální výrobce/kolektivní systém neuvedl za vykazovaný rok na trh žádné vybrané výrobky, nezajistil zpětný odběr žádných výrobků s ukončenou životností ani se zpětně odebranými výrobky nijak nenakládal, uvede

[1] Common.xsd (rok 2026) je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.
[2] F_ODP_common_2026_1.xsd je definice popisující společná pole formulářů agendy odpady. Definice je z tohoto důvodu zveřejňována v samostatných dokumentech.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		se „Ano“. V případě nenulového hlášení se uvede „Ne“.
Ohlašovatel	<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOdpProdTyp" />	Uvedou se základní identifikační a adresné údaje. Rozsah údajů se liší v závislosti na typu osoby. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. V případě právnické osoby a fyzické osoby podnikající (tzn. subjekt, který má IČO) musí subjekt existovat v průběhu roku 2026.
Evidenci vyplnil	<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp"/>	Obecná definice common.xsd.
Poznámky	<xsd:element name="poznamky" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0" />	Obecná definice common.xsd.

Tabulka č. 2A: Elektrozařízení uvedená na trh v ČR za vykazovaný rok

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 2A	<xsd:element name="sekce2" type="Sekce2Typ" />	Povinná tabulka.
Struktura záznamu – řádku	<xsd:complexType name="Sekce2Typ">	Povinný výběr alespoň jedné skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 1 zákona č. 542/2022 Sb. V případě nenulového hlášení jsou všechny sloupce v označeném/vybraném řádku (skupiny) povinné. V případě nulového hlášení je nutné vybrat pouze skupinu/y, ale další sloupce v daném řádku se neuvádějí. V případě výběru musí mít daná skupina vyplněny Tabulky č. 3A, 4A a 5.
Skupina 1	<xsd:element name="vyber1" type="xsd:boolean" /> <xsd:element name="skupina1" type="Tab2aSkupinaTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, zda je za danou skupinu ohlašováno a v případě nenulového hlášení, vykazované množství.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Skupina 2	<xsd:element name="vyber2" type="xsd:boolean" /> <xsd:element name="skupina2" type="Tab2aSkupinaTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, zda je za skupinu ohlašováno a, v případě nenulového hlášení, vykazované množství.
Skupina 3	<xsd:element name="vyber3" type="xsd:boolean" /> <xsd:element name="skupina3" type="Tab2aSkupinaTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, zda je za danou skupinu ohlašováno a, v případě nenulového hlášení, vykazované množství.
Skupina 4a	<xsd:element name="vyber4a" type="xsd:boolean" /> <xsd:element name="skupina4a" type="Tab2aSkupinaTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, zda je za danou skupinu ohlašováno a, v případě nenulového hlášení, vykazované množství. V řádku 4a se uvedou údaje o elektrozařízeních náležejících do skupiny 4 kromě solárních panelů.
Skupina 4b	<xsd:element name="vyber4b" type="xsd:boolean" /> <xsd:element name="skupina4b" type="Tab2aSkupinaTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, zda je za danou skupinu ohlašováno a, v případě nenulového hlášení, vykazované množství. V řádku 4b se uvedou samostatně údaje jen pro solární panely.
Skupina 5	<xsd:element name="vyber5" type="xsd:boolean" /> <xsd:element name="skupina5" type="Tab2aSkupinaTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, zda je za danou skupinu ohlašováno a, v případě nenulového hlášení, vykazované množství.
Skupina 6	<xsd:element name="vyber6" type="xsd:boolean" /> <xsd:element name="skupina6" type="Tab2aSkupinaTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, zda je za danou skupinu ohlašováno a, v případě nenulového hlášení, vykazované množství.
Struktura – sloupce	<xsd:complexType name="Tab2aSkupinaTyp">	-
Uvedeno na trh v ČR - Sloupec „[t]“ - Sloupec „[ks]“	<xsd:element name="uvedenoNaTrhVCr" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství elektrozařízení v tunách a kusech podle jednotlivých skupin elektrozařízení uvedených ve vykazovaném roce na trh v ČR ve smyslu § 3 odst. 2 písm. b) zákona. Hodnota v tunách – nezáporné číslo, max 3 desetinná místa, max. počet znaků – 12.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		Hodnota v kusech – nezáporné celé číslo, max. počet znaků – 12. Povinné údaje v případě nenulového hlášení. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Z toho vývoz - Sloupec „[t]“ - Sloupec „[ks]“	<xsd:element name="vyvoz" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství elektrozařízení v tunách a kusech podle jednotlivých skupin elektrozařízení, které byly uvedeny na trh ve smyslu § 3 odst. 2 písm. b) zákona, ale u nichž došlo k vývozu mimo území ČR. U kolektivního systému jde o množství elektrozařízení, za které byl vrácen výrobci ze strany kolektivního systému příspěvek ve smyslu § 47 zákona. U individuálně plnícího výrobce jde o množství elektrozařízení, které výrobce dovezl do ČR, ale následně bylo opět vyvezeno mimo území ČR. Hodnota v tunách nezáporné číslo, max 3 desetinná místa, max. počet znaků – 12. Hodnota v poli "Z toho vývoz" v t nesmí být vyšší, než hodnota ve sloupci "Uvedeno na trh v ČR" v t. Povinné údaje v případě nenulového hlášení. Vykazované množství – obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Základ povinnosti - Sloupec „[t]“ - Sloupec „[ks]“	<xsd:element name="zakladPovinnosti" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Hodnoty v tunách a kusech musí odpovídat výpočtu Základ povinnosti = Uvedeno na trh v ČR – Z toho vývoz. Hodnota v tunách nezáporné číslo, max 3 desetinná místa, max. počet znaků – 12. Hodnota v poli "Základ povinnosti" v t nesmí být vyšší, než hodnota ve sloupci "Uvedeno na trh v ČR" v

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		t. Hodnota v kusech – nezáporné celé číslo, max. počet znaků – 12. Hodnota v poli "Základ povinnosti" v ks nesmí být vyšší, než hodnota ve sloupci "Uvedeno na trh v ČR" v ks. Povinné údaje v případě nenulového hlášení. Vykazované množství – obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulky č. 3A, 4A a 5

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 3A	<xsd:complexType name="SekceSkupina123Typ"> <xsd:complexType name="Sekce3Typ"> <xsd:element name="tabulka3a" type="OdpRzTabulka3aTyp" />	Vyplňuje se samostatně pro skupiny elektrozařízení 1, 2 a 3 uvedené v Tabulce č. 2A a dále pro všechny skupiny elektrozařízení celkem.
Tabulky č. 4A a 5	<xsd:complexType name="SekceSkupina123Typ"> <xsd:complexType name="SekceSkupinaTyp"> <xsd:element name="sekce4" type="Tabulka4aTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="sekce5" type="OdpRzTabulka5Typ" minOccurs="0" />	Pro každou skupinu z Tabulky č. 2A je nutno přidat samostatnou Tabulku č. 4A a 5. Každá Tabulka č. 4A může mít pouze jednu Tabulku č 5.

Tabulka č. 3A: Elektrozařízení – Množství elektrozařízení uvedených na trh v ČR a nevyvezených z ČR ve vykazovaném roce a v předchozích třech letech

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 3A	<xsd:element name="tabulka3a" type="OdpRzTabulka3aTyp" />	Povinná tabulka. Musí být vyplněna samostatně pro skupiny elektrozařízení 1, 2 a 3 uvedené v Tabulce č. 2A a dále pro všechny skupiny elektrozařízení celkem.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Struktura – řádky	<xsd:complexType name="OdpRzTabulka3aTyp">	-
2026	<xsd:element name="obdobiX1" type="Decimal3FrTyp" minOccurs="1" />	Uvede se množství výrobků v tunách uvedených na trh ve vykazovaném roce. Povinný údaj. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd. V řádku "X1 = vykazovaný rok" musí (v případě tabulky vyplňované separátně za skupinu 1, 2 a 3) hodnota u skupiny 1, 2 a 3 odpovídat hodnotě z příslušného řádku Tabulky č. 2A (ze sloupce " Základ povinnosti " v t) příslušné skupiny. V řádku "X1 = vykazovaný rok" musí (v případě tabulky vyplňované za všechny elektroskupiny celkem) hodnota odpovídat součtu hodnot ze sloupce „ Základ povinnosti“ ve všech řádcích Tabulky č. 2A. V případě nulového hlášení se musí hodnota v řádku X1=vykazovaný rok rovnat 0.
2025	<xsd:element name="obdobiX2" type="Decimal3FrTyp" minOccurs="1" />	Uvede se množství výrobků v tunách uvedených na trh ve vykazovaném roce – 1 rok. Povinný údaj. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
2024	<xsd:element name="obdobiX2" type="Decimal3FrTyp" minOccurs="1" />	Uvede se množství výrobků v tunách uvedených na trh ve vykazovaném roce – 2 roky. Povinný údaj. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
2023	<xsd:element name="obdobiX2" type="Decimal3FrTyp" minOccurs="1" />	Uvede se množství výrobků v tunách uvedených na trh ve vykazovaném roce – 3 roky. Povinný údaj. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.

Tabulka č. 3D: Přenosné baterie nebo akumulátory, elektrozařízení, pneumatiky – Množství vybraných výrobků uvedených na trh v ČR a nevyvezených z ČR ve vykazovaném roce a v předchozích letech výrobci nově registrovanými v kolektivním systému ve vykazovaném roce

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Přepínač – vyplnění Tabulky č. 3D nebo přiložení samostatné přílohy do Tabulky č. 10	<xsd:element name="tabulka3dJakoPriloha" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />	Pokud je vybrána varianta vyplnění Tabulky č. 3D, je tabulka pro kolektivní systém povinná. Pokud je vybrána varianta přiložení dokumentu, Tabulka č. 3D nesmí být vyplněna.
Tabulka č. 3D	<xsd:element name="tabulka3d" type="OdpRzTabulka3deTyp" minOccurs="0" />	Uvádí se údaje o výrobcích elektrozařízení, kteří nově za vykazované období uzavřeli smlouvu o kolektivním plnění s daným kolektivním systémem, který zasílá roční zprávu, a kteří dříve plnili příslušné povinnosti prostřednictvím jiného kolektivního systému nebo v individuálním systému. Současně se uvádí množství výrobků, které ve vykazovaném roce a v předchozích letech daní výrobci uvedli na trh v ČR, a které nebyly z ČR vyvezeny. Povinná v případě, že je v Tabulce č. 1 vybrána varianta "Kolektivní systém" a pokud je zvolena varianta vyplnění tabulky na formuláři. V případě výběru „Individuální systém“ se Tabulka č. 3D nevyplňuje. Na formuláři se vizualizuje bez aktivního řádku, je vizualizováno tlačítko "Přidat příchozího výrobce". Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulka č. 3E: Přenosné baterie nebo akumulátory, elektrozařízení, pneumatiky – Množství vybraných výrobků uvedených na trh v ČR a nevyvezených z ČR ve vykazovaném roce a v předchozích letech výrobci, kteří odešli z kolektivního systému ve vykazovaném roce

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Přepínač – vyplnění Tabulky č. 3E nebo přiložení samostatné přílohy do Tabulky č. 10	<xsd:element name="tabulka3eJakoPriloha" type="xsd:boolean" minOccurs="0" />	Pokud je vybrána varianta vyplnění Tabulky č. 3E, je tabulka pro kolektivní systém povinná. Pokud je vybrána varianta přiložení dokumentu, Tabulka č. 3E nesmí být vyplněna.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 3E	<xsd:element name="tabulka3d" type="OdpRzTabulka3deTyp" minOccurs="0" />	Uvádí se údaje o výrobcích elektrozařízení, kteří za vykazované období ukončili smlouvu o kolektivním plnění s kolektivním systémem, který posílá roční zprávu, a přešli k jinému kolektivnímu systému, nebo začali plnit povinnosti v individuálním systému. Současně se uvádí množství výrobků, které výrobci ve vykazovaném roce a v předchozích letech uvedli na trh v ČR, a které nebyly z ČR vyvezeny. Povinná v případě, že je v Tabulce č. 1 vybrána varianta "Kolektivní systém a pokud je zvolena varianta vyplnění tabulky na formuláři. V případě výběru „Individuální systém“ se Tabulka č. 3E nevyplňuje. Na formuláři se vizualizuje bez aktivního řádku, je vizualizováno tlačítko "Přidat odchozího výrobce". Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulka č. 4A: Množství zpětně odebraných odpadních elektrozařízení a způsoby nakládání se zpětně odebraným odpadním elektrozařízením

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 4A	<xsd:element name="sekce4" type="Tabulka4aTyp" minOccurs="0" />	V případě nenulového hlášení se povinně vyplňuje za každou skupinu elektrozařízení uvedenou v Tabulce č. 2A samostatně. V případě nulového hlášení se Tabulka č. 4A neuvádí.
Struktura – řádky	<xsd:complexType name="Tabulka4aTyp">	-
Množství elektrozařízení, na které se pro vyplňovanou skupinu vztahuje povinnost zpětného odběru	<xsd:element name="mnozstviPovinnost" type="MnozstviAKsTyp" />	Uvádí se hodnota v tunách a kusech. Vykazované množství – obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Množství zpětně odebraných odpadních elektrozařízení celkem:	<xsd:element name="mnozstviOdpadnichCelkem" type="MnozstviAKsTyp" />	Součet množství u hodnot elektrozařízení pocházející z domácnosti, v rámci obecních systémů sběru, u posledních prodejců, u konečných uživatelů a u jiného způsobu zpětného odběru. Uvede se množství v kusech i v tunách. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
- Elektrozařízení pocházející z domácností	<xsd:element name="mnozstviZDomacnosti" type="MnozstviAKsTyp" />	Uvede se množství v tunách (povinná hodnota, nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa) i v kusech (celé nezáporné číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
- V rámci obecních systémů sběru	<xsd:element name="mnozstviOdObci" type="MnozstviAKsTyp"/>	Uvede se množství v tunách (povinná hodnota, nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa) i v kusech (celé nezáporné číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
- U posledních prodejců	<xsd:element name="mnozstviUPoslednichProdejcu" type="MnozstviAKsTyp"/>	Uvede se množství v tunách (povinná hodnota, nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa) i v kusech (celé nezáporné číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
- U konečných uživatelů	<xsd:element name="mnozstviUKonecnychUzivatelu" type="MnozstviAKsTyp" />	Uvede se množství v tunách (povinná hodnota, nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa) i v kusech (celé nezáporné číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
- Jiný způsob zpětného odběru	<xsd:element name="mnozstviJinyZpusobZajisteni" type="MnozstviAKsTyp" />	Uvede se množství v tunách (povinná hodnota, nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa) i v kusech (celé nezáporné číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Množství odpadu převedené z minulého roku – převod ze skladu k 31. prosinci předchozího roku (C00)	<xsd:element name="mnozstviPrevodZeSkladu" type="MnozstviAKsNepTyp" />	Uvede se množství v tunách (povinná hodnota, nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa) i v kusech (celé nezáporné číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Způsob nakládání se zpětně odebranými odpadními elektrozařízeními	<xsd:element name="zpusobNakladani">	-
Příprava na opětovné použití (R3e, R5c)	<xsd:element name="zpusobNakladaniOpetovneVyuziti" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XR3e, XR5c v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XR3e, XR5c je hodnota v tunách povinná.
Recyklace (R2a, R3a, R3d, R3h, R4a, R4b, R5a, R5b, R6a, R7a, R8a, R9a, R11a)	<xsd:element name="zpusobNakladaniRecyklace" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XR2a, XR3a, XR3d, XR3h, XR4a, XR4b, XR5a, XR5b, XR6a, XR7a, XR8a, XR9a, XR11a v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XR2a, XR3a, XR3d, XR3h, XR4a, XR4b, XR5a, XR5b, XR6a, XR7a, XR8a, XR9a, XR11a je hodnota v tunách povinná.
Energetické využití (R1a, R1b)	<xsd:element name="zpusobNakladaniEnergVyuziti" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XR1a, XR1b v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XR1a, XR1b je hodnota v tunách povinná.
Odstranění (D1a, D1b, D5, D12)	<xsd:element name="zpusobNakladaniOdstraneni" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XD1a, XD1b, XD5, XD12 v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XD1a, XD1b, XD5, XD12 je hodnota v tunách povinná.
Odstranění spalováním (D10)	<xsd:element name="zpusobNakladaniSpalovani" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XD10 v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XD10 je hodnota v tunách povinná.
Jiný způsob nakládání (R5e, R5f)	<xsd:element name="zpusobNakladaniJiny" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XR5e, XR5f v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XR5e, XR5f je hodnota v tunách povinná.
Zůstatek na skladu ke dni 31. prosince vykazovaného roku (R13a, D15, N5)	<xsd:element name="zpusobNakladaniNaSkladu" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XR13a, XD15 a XN5 v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XR13a, XD15, XN5 je hodnota v tunách povinná.
Vývoz do zemí Evropské unie za účelem materiálového využití (N7)	<xsd:element name="zpusobNakladaniVyvozDoEUMaterVyuziti" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XN7 při výběru účelu vývozu „Využití“ v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XN7 a je vybrán účel vývozu „Využití“ je hodnota v tunách povinná.
Vývoz do zemí Evropské unie za účelem opětovného použití (N7)	<xsd:element name="zpusobNakladaniVyvozDoEUOpetPouziti" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XN7 při výběru účelu vývozu „Opětovné

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		použití“ v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XN7 a je vybrán účel vývozu „Opětovné použití“ je hodnota v tunách povinná.
Vývoz mimo země Evropské unie za účelem materiálového využití (N17)	<xsd:element name="zpusobNakladaniVyvozMimoEUMaterVyuziti" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XN17 při výběru účelu vývozu „Využití“ v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XN17 a je vybrán účel vývozu „Využití“ je hodnota v tunách povinná.
Vývoz mimo země Evropské unie za účelem opětovného použití (N17)	<xsd:element name="zpusobNakladaniVyvozMimoEUOpetPouziti" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XN17 a při výběru účelu vývozu „Opětovné použití“ v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XN17 a je vybrán účel vývozu „Opětovné použití“ je hodnota v tunách povinná.
Inventurní rozdíl vzniklý v důsledku živelné pohromy, povodně, požáru, krádeže odpadu (XN63)	<xsd:element name="inventurniRozdil" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo, 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Hodnota v tunách musí odpovídat součtu množství uvedených u způsobu nakládání XN63 v Tabulce č. 5. V případě, že je v Tabulce č. 5 zadán evidenční kód XN63.
Dosažená úroveň zpětného odběru	<xsd:element name="dosazenaUrovenZpetOdberu" type="Decimal3FrTyp" minOccurs="0" />	Vypočte se dle platné legislativy. Uvádí se hodnota v procentech pouze pro skupiny 1,2,3. Pro skupiny 4a, 4b, 5 a 6 se nevypočítává. Nezáporné číslo, max. na 3 desetinná místa.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		Pokud dojde při výpočtu k dělení 0, pak musí být ve výsledku uvedena 0.
Dosažená úroveň zpětného odběru [%] (celkem za všechny skupiny)	<xsd:element name="dosazenaUrovenZpetOdberuTabulka4aCelkem" type="Decimal3FrTyp" minOccurs="0" />	Vypočte se dle platné legislativy. Uvádí se hodnota v procentech. Nezáporné číslo, max. na 3 desetinná místa. Pokud dojde při výpočtu k dělení 0, pak musí být ve výsledku uvedena 0.

Tabulka č. 5: Způsob nakládání s výrobky s ukončenou životností

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 5	<xsd:element name="sekce5" type="OdpRzTabulka5Typ" minOccurs="0" />	V případě nenulového hlášení se pro každou skupinu elektrozařízení uvedené v Tabulce č. 2A vyplňuje samostatně Tabulka č. 5. V případě nulového hlášení se Tabulka č 5 nevyplňuje. Počet vyplněných Tabulek č. 4A a č. 5 musí být stejný. Struktura tabulky – obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulka č. 5 Způsob nakládání s výrobky s ukončenou životností – seznam partnerů

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Seznam	<xsd:element name="sekceSeznamPartneru" type="OdpRzSeznamPartneruTyp" />	Seznam partnerů pro Tabulku č. 5. Aktualizovat seznam partnerů je možné, pouze v případě vyplňování Tabulky č.5 (u nenulového hlášení). U evidenčních kódů nakládání: A00, C00, XN5, XN50, XN53, XN63, XR13a, XD15 a A60 není vyžadován partner. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulka č. 6A: Samostatná příloha roční zprávy – seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána, a jejich individuální data o množství elektrozařízení uvedených na trh ve vykazovaném roce

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Přepínač – vyplnění Tabulky č. 6A nebo přiložení dokumentu do Tabulky č. 10	<xsd:element name="tabulka6aJakoPriloha" type="xsd:boolean" />	Pokud je vybrána varianta vyplnění Tabulky č. 6A je tabulka pro kolektivní systém povinná. Pokud je vybrána varianta přiložení dokumentu, Tabulka č. 6A nesmí být vyplněna.
Tabulka č. 6A	<xsd:element name="tabulka6a" type="Tabulka6aTyp" minOccurs="0" />	Vyplňuje pouze provozovatel kolektivního systému, netýká se tedy individuálního systému výrobce. Tabulka se zasílá jako součást roční zprávy v návaznosti na Tabulku č. 10.
1 řádek	<xsd:element name="zaznam" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">	Minimálně 1 řádek je povinný.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Typ subjektu	<xsd:element name="typSubjektu" type="TypSubjektuVyrobceTyp" />	Výběr typu subjektu „IČO“ nebo “Zahraniční subjekt“. Musí být vybrána právě jedna hodnota. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Název výrobce	<xsd:element name="vyrobce" type="LongStringTyp" minOccurs="1" />	Povinné pole.
IČO/ID	<xsd:element name="icoId" type="IcoId32Typ" minOccurs="1" />	Povinné pole. Alfanumerické znaky, max 32 znaků. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd. Uvedou se identifikační čísla jednotlivých výrobců, v případě zahraničních výrobců jejich zahraniční identifikační čísla. Pokud je ve sloupci Typ subjektu ("IČO"/"Zahraniční subjekt") vybrána varianta "IČO", musí být hodnota ve formátu IČO – nezáporné číslo, max. 8 znaků.
Evidenční číslo výrobce	<xsd:element name="evidencniCislo" type="EvidencniCisloElTyp" minOccurs="1" />	Povinné pole Evidenční číslo výrobce se uvede ve formátu xxxxx/xx-ECZ, kde "x" může být pouze číslice.
Množství elektrozařízení uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce	-	Uvede se, kolik výrobce uvedl ve vykazovaném roce elektrozařízení na trh samostatně pro jednotlivé skupiny elektrozařízení (sk. 1 - sk. 6), vč. rozlišení podskupin 4a (skupina 4 dle přílohy č. 1 zákona bez solárních panelů) a 4b (pouze solární panely). Údaje se v jednotlivých sloupcích uvádí v tunách na tři desetinná místa i v kusech. V aktivním řádku je

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		povinnost doplnit t a ks minimálně pro 1 skupinu.
Množství elektrozařízení uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce – skupina 1	<xsd:element name="skupina1" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo max. 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Množství elektrozařízení uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce – skupina 2	<xsd:element name="skupina2" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo max. 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Množství elektrozařízení uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce – skupina 3	<xsd:element name="skupina3" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo max. 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Množství elektrozařízení uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce – skupina 4a	<xsd:element name="skupina4a" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo max. 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Množství elektrozařízení uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce – skupina 4b	<xsd:element name="skupina4b" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo max. 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Množství elektrozařízení uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce – skupina 5	<xsd:element name="skupina5" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo max. 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.
Množství elektrozařízení uvedených výrobcem na trh ve vykazovaném roce – skupina 6	<xsd:element name="skupina6" type="MnozstviNepAKsNepTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství v tunách (nezáporné číslo max. 3 desetinná místa) a kusech (nezáporné celé číslo). Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulka č. 7A: Úroveň využití odpadních elektrozařízení

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 7A	<xsd:element name="sekce7" type="Sekce7Typ" minOccurs="0" /> <xsd:element name="tabulka7a" type="Tabulka7aTyp"/>	V případě nulového hlášení se Tabulka č. 7A neuvádí.
Skupina elektrozařízení – řádky	<xsd:complexType name="Tabulka7aTyp">	-
- 1	<xsd:element name="skupina1" type="Tabulka7aRowTyp" minOccurs="0" />	-
- 2	<xsd:element name="skupina2" type="Tabulka7aRowTyp" minOccurs="0" />	-
- 3	<xsd:element name="skupina3" type="Tabulka7aRowTyp" minOccurs="0" />	-
- 4a	<xsd:element name="skupina4" type="Tabulka7aRowTyp" minOccurs="0" />	-

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
- 4b	<xsd:element name="skupina4b" type="Tabulka7aRowTyp" minOccurs="0" />	-
- 5	<xsd:element name="skupina5" type="Tabulka7aRowTyp" minOccurs="0" />	-
- 6	<xsd:element name="skupina6" type="Tabulka7aRowTyp" minOccurs="0" />	-
sloupce	<xsd:complexType name="Tabulka7aRowTyp">	-
Celkové množství zpětně odebraných odpadních elektrozařízení [t]	<xsd:element name="celkoveMnozstvi" type="Decimal3FrTyp" />	Uvádí se hodnota z pole „Množství zpětně odebraných odpadních elektrozařízení celkem“ včetně množství elektroodpadu převedeného ze skladu k 31. prosinci předchozího roku, od kterého se odečte zůstatek elektroodpadu na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku z Tabulky č. 4A, a to za každou skupinu elektrozařízení zvlášť. Povinná hodnota, uvede se v tunách a procentech. Nezáporné číslo, 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
Využití - [t] - [%]	<xsd:element name="vyuziti" type="MnozstviAProcentaTyp" />	Povinná hodnota, uvede se v tunách (nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa) a v procentech (nezáporné číslo, max. 2 desetinná místa). Obecná definice common.xsd. Hodnota v tunách by měla odpovídat součtu všech hodnot ve sloupci t v řádcích materiálové využití, energetické využití, vývoz do a mimo země EU za účelem materiálového

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		využití z Tabulky č. 4A u dané skupiny elektrozařízení. Hodnota v procentech by měla odpovídat hodnotě v procentech vypočtené jako podíl množství odpadních elektrozařízení zpracovaných jednotlivými způsoby nakládání z Tabulky č. 4A (materiálové využití, energetické využití, vývoz do a mimo země EU za účelem materiálového využití), a celkového množství zpětně odebraných odpadních elektrozařízení včetně množství elektroodpadu převedeného ze skladu k 31. prosinci předchozího roku, od kterého se odečte zůstatek elektroodpadu na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku u vybrané skupiny elektrozařízení. Pokud dojde při výpočtu % k dělení 0, pak musí být ve výsledku uvedena 0.
Příprava na opětovné použití - [t] - [%]	<xsd:element name="opetovnePouziti" type="MnozstviAProcentaTyp" />	Povinná hodnota, uvede se v tunách (nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa) a v procentech (nezáporné číslo, max. 2 desetinná místa). Obecná definice common.xsd. Musí být v t rozsahu 0 až 100. Obecná definice common.xsd. Hodnota v tunách by měla odpovídat součtu všech hodnot ve sloupci t v

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		řádcích s množstvím elektrozařízení předaných k přípravě na opětovné použití v ČR a vývozu do a mimo země EU za účelem přípravy na opětovné použití z Tabulky č. 4A u dané skupiny elektrozařízení. Hodnota v procentech by měla odpovídat hodnotě podílu množství elektrozařízení předaných k přípravě na opětovné použití v ČR a vývozu do a mimo země EU za účelem přípravy na opětovné využití, a celkového množství zpětně odebraných odpadních elektrozařízení včetně množství elektroodpadu převedeného ze skladu k 31. prosinci předchozího roku, od kterého se odečte zůstatek elektroodpadu na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku z Tabulky č. 4A vztažené k vybrané skupině elektrozařízení. Pokud dojde při výpočtu % k dělení 0, pak musí být ve výsledku uvedena 0.
Materiálové využití - [t] - [%]	<xsd:element name="materialoveVyuziti" type="MnozstviAProcentaTyp" />	Povinná hodnota, uvede se v tunách (nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa) a v procentech (nezáporné číslo, max. 2 desetinná místa). Obecná definice common.xsd. Hodnota by měla odpovídat součtu všech hodnot ve sloupci t v řádcích s množstvím elektrozařízení předaných k materiálovému využití a vývozu do

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		a mimo země EU za účelem materiálového využití z Tabulky č. 4A u dané skupiny elektrozařízení. Hodnota v procentech by měla odpovídat hodnotě podílu množství odpadních elektrozařízení zpracovaných jednotlivými způsoby nakládání z Tabulky č. 4A (materiálové využití, vývoz do a mimo země EU za účelem materiálového využití), a celkového množství zpětně odebraných odpadních elektrozařízení včetně množství elektroodpadu převedeného ze skladu k 31. prosinci předchozího roku, od kterého se odečte zůstatek elektroodpadu na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku u dané skupiny elektrozařízení. Pokud dojde při výpočtu % k dělení 0, pak musí být ve výsledku uvedena 0.

Tabulka č. 8: Samostatná příloha roční zprávy – náklady a výnosy související se zajišťováním plnění povinností výrobců

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 8	<xsd:element name="sekce8" type="OdpRzSekce8Typ" />	Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Tabulka č. 9: Samostatná příloha roční zprávy – seznam provozovatelů solárních elektráren, pro které provozovatel kolektivního systému zajišťuje plnění povinností podle § 72 zákona

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Přepínač – vyplnění Tabulky 9 nebo přiložení dokumentu do Tabulky č. 10 (příloha č. 3)	<xsd:element name="tabulka9JakoPriloha" type="xsd:boolean" />	Pokud je vybrána varianta vyplnění Tabulky č. 9 je Tabulka č. 9 povinná. Pokud je vybrána varianta přiložení dokumentu v Tabulce č. 10, Tabulka č. 9 nesmí být vyplněna.
Tabulka č. 9	<xsd:element name="tabulka9" type="Tabulka9Typ" minOccurs="0" /> <xsd:complexContent> <xsd:complexType name="Tabulka9Typ">	Tabulka č. 9 je povinná v případě, že ohlašovatel vybral variantu vyplnění Tabulky č. 9 a zároveň je v Tabulce č. 1 uvedena varianta "Kolektivní systém" a zároveň je v Tabulce č. 2A vybrána jako jedna z variant elektroskupina 4b.
1 záznam	<xsd:element name="zaznam" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">	-
Jméno a příjmení, název nebo obchodní firma provozovatele solární elektrárny	<xsd:element name="jmenoPrijmeniNazev" type="LongStringTyp" minOccurs="1" />	Uvede se jméno a příjmení, název nebo obchodní firma provozovatele solární elektrárny. V případě, že jeden provozovatel provozuje více než jednu solární elektrárnu, uvádí se údaje za každou solární elektrárnu zvlášť na samostatný řádek tabulky (záznamy v tomto poli se mohou opakovat v dalších řádcích). Povinný údaj.
IČO	<xsd:element name="ico" type="IcTyp" minOccurs="1" />	Uvede se IČO provozovatele solární elektrárny. 8místné číslo, nesmí obsahovat písmena nebo jiné znaky. Povinný údaj.
Adresa sídla provozovatele solární elektrárny	<xsd:element name="adresaSidla" type="AdresaTyp" minOccurs="1" />	Uvede se adresa sídla provozovatele solární elektrárny. Obecná definice common.xsd.
Číslo licence	<xsd:element name="cisloLicence" type="CisloLicenceTyp" minOccurs="1" />	Uvede se číslo licence na výrobu elektřiny provozovatele solární elektrárny. Nezáporné celé číslo – 9 číslic. Povinný údaj.
M / Wp [t]	<xsd:element name="mwpt" type="Decimal5FrTyp" minOccurs="1" />	Uvede se hmotnost všech solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 v dané solární elektrárně. Povinný údaj. Nezáporné číslo, max. 5 desetinných míst, max. 15 znaků.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
M / Wp [Wp]	<xsd:element name="mwpwp" type="Int12pTyp" minOccurs="1" />	Uvede se instalovaný výkon všech solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 v dané solární elektrárně. Povinný údaj. Nezáporné celé číslo, max. 12 znaků.
Mzo [t]	<xsd:element name="mzot" type="Decimal5FrTyp" minOccurs="1" />	Uvede se uvede hmotnost odpadních elektrozařízení ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, které byly zpětně odebrány v daném kalendářním roce z dané solární elektrárny. Povinných údaj. Nezáporné číslo, max. 5 desetinných míst, max. 15 znaků.
Mzpr [t]	<xsd:element name="mzprt" type="Decimal5FrTyp" minOccurs="1" />	Uvede se hmotnost odpadních elektrozařízení ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, který byl zpracován v daném kalendářním roce z dané solární elektrárny. Povinný údaj. Nezáporné číslo, max. 5 desetinných míst, max. 15 znaků.
Výše příspěvků vybraných v uplynulých letech od daného provozovatele solární elektrárny [Kč]	<xsd:element name="vysePrispevku" type="Decimal2FrTyp" minOccurs="1" />	Uvede se souhrnná výše příspěvků vybraných od provozovatele solární elektrárny, která připadá na danou solární elektrárnu. Povinný údaj. Nezáporné číslo, max. 2 desetinná místa, max. 12 znaků.
Výše vynaložených peněžních prostředků [Kč]	<xsd:element name="vyseProstredku" type="Decimal2FrTyp" minOccurs="1" />	Uvede se uvede výše peněžních prostředků vynaložených v daném kalendářním roce na plnění povinností podle § 72 zákona v rámci kolektivního systému, která připadá na danou solární elektrárnu. Povinný údaj. Nezáporné číslo, max. 2 desetinná místa, max. 12 znaků.

Tabulka č. 10: Samostatné přílohy roční zprávy

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ ODPRZ_EL	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 10	<xsd:element name="sekce10" type="OdpRzTabulka10Typ" />	Povinná tabulka. Obecná definice F_ODP_common_2026_1.xsd.

Validační kontroly

Typ kontroly	Popis kontroly
Tvrdá kontrola	Tabulka č. 3A: V případě nulového hlášení musí být řádku "X1 = vykazovaný rok" vyplněna 0.
Tvrdá kontrola	Tabulka č. 3A: V řádku "X1 = vykazovaný rok" musí, v případě tabulky vyplňované separátně za skupinu elektrozařízení 1, 2 a 3, hodnota u skupiny 1, 2 a 3 odpovídat hodnotě z příslušného řádku Tabulky č. 2A (ze sloupce "Základ povinnosti" v tunách) příslušné skupiny.
Tvrdá kontrola	Tabulka č. 3A: V řádku "X1 = vykazovaný rok" musí, v případě tabulky vyplňované za všechny skupiny elektrozařízení celkem, hodnota odpovídat součtu hodnot ze sloupce „Základ povinnosti“ v tunách ve všech řádcích Tabulky č. 2A.
Tvrdá kontrola	Tabulka č. 3D: Pokud je v daném řádku vyplněn alespoň 1 záznam v některém ze sloupců, je zbytek údajů v řádku povinný.
Tvrdá kontrola	Tabulka č. 3D: V případě nulového hlášení musí být ve sloupci "X1=vykazovaný rok" vyplněna nula.”.
Tvrdá kontrola	Tabulka č. 3E: Pokud je v daném řádku vyplněn alespoň 1 záznam v některém ze sloupců, je zbytek údajů v řádku povinný.
Tvrdá kontrola	Tabulka č. 3E: V případě nulového hlášení musí být ve sloupci "X1=vykazovaný rok" vyplněna nula.”.
Tvrdá kontrola	Kontroly vůči údajům uvedených v Registru zařízení k 31. 12. 2026. Kontrola existence IČZ v Registru zařízení ve vazbě k subjektu IČO. Kontrola adresních údajů – rozsah kontroly závisí na typu zařízení. V případě stacionárního zařízení a skladu u původce musí být uvedené adresní údaje shodné s adresními údaji zařízení v RZ, v případě mobilního zařízení pro sběr a výkup a obchodníka s odpady musí být uvedené adresní údaje shodné s adresními údaji sídla provozovatele, v případě mobilního zařízení pro nakládání se adresa nekontroluje. Pokud mobilní zařízení nemá v RZ uvedené IČZÚJ, pak se shoda IČZÚJ proti RZ nekontroluje. Kontroly vůči Registru zařízení platí pro zařízení uvedené u partnera.